



АКИП-1366А-1200-1680

Нагрузки электронные программируемые

АКИП-1366А-1200-1680

АКИП-1366Е-1200-1680

АКИП™

- Входные параметры: постоянное напряжение 1200 В, ток 1440 А, мощность 42 кВт
- Режимы работы нагрузки: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP), динамический режим
- Дополнительные режимы работы только для модели АКИП-1366А-1200-1680: CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC
- Динамический режим CC (переключение с частотой до 25 кГц), встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах
- Возможность параллельного подключения для увеличения мощности (максимальная мощность 384 кВт, до 9 нагрузок с одинаковым максимальным напряжением, работа в режиме CV)
- Защита от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) и от переплюсовки
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме)
- Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей
- 4-х проводная схема подключения
- Удаленное управление запуском
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 100 ячеек
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы: LAN, USB, RS232, GPIB, аналоговый.

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1366А-1200-1680	
		АКИП-1366Е-1200-1680	
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Напряжение на нагрузке	0...1200 В	
	Ток в нагрузке	0...168 А	0...1680 А
	Мощность	42 кВт	
	Минимальное рабочее напряжение	1,2 В / 168 А	12 В / 1680 А
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Диапазон установки	0,1...120 В	
	Погрешность установки	$\pm(0,05\% \times U_{уст} + 0,05\% \times U_{пред})$	
	Дискретность установки	10 мВ	100 мВ
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЫ ТОКА (CC)	Диапазоны установки	0...168 А	
	Погрешность установки	$\pm(0,05\% \times I_{уст} + 0,1\% \times I_{пред})$	
	Дискретность установки	10 мА	100 мА
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (CR)	Диапазоны установки	0,01...10 Ом	10 Ом...7,5 кОм
	Погрешность установки	$\pm(0,01\% \times R_{уст} + 0,08 \text{ См})$	$\pm(0,01\% \times R_{уст} + 0,0008 \text{ См})$
	Дискретность установки	16 бит	
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (CP)	Диапазон установки	0...42 кВт	
	Погрешность установки	$\pm(0,2\% \times P_{уст} + 0,2\% \times P_{пред})$	
	Дискретность установки	1 Вт	
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЫ ТОКА, ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (CC)	Скорость нарастания тока	0,01...2,1 А/мкс	0,1...2,1 А/мкс
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	Диапазон (разрешение)	0...120 В (10 мВ)	0...1200 В (100 мВ)
	Погрешность измерения	$\pm(0,025\% \times U_{изм} + 0,025 \times U_{пред})$	
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА	Диапазон (разрешение)	0...168 А (10 мА)	0...1680 А (100 мА)
	Погрешность измерения	$\pm(0,05\% \times I_{изм} + 0,1\% \times I_{пред})$	
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ	Диапазон (разрешение)	0...42 кВт (1 Вт)	
	Погрешность измерения	$\pm(0,2\% \times P_{изм} + 0,2\% \times P_{пред})$	
РЕЖИМЫ ЗАЩИТЫ	От перегрузки по мощности	42,4 кВт	
	От перегрузки по току	176 А	1760 А
	От перенапряжения	1250 В	
	От перегрева	85 °С	

ИМИТАЦИЯ КЗ	Ток (CC) Напряжение (CV) Сопротивление (CR)	176 A 0 В 7,1 МОм	1760 A 0 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Входной импеданс Габаритные размеры	228 кОм стойка 37U	

Габаритные размеры:

